



Κρατήστε τα πράγματά σας ασφαλή

Findlapa.com

Περιεχόμενα συσκευασίας:



Lapa



Μπαταρία CR1632



Αυτοκόλλητο



Οδηγίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Bluetooth 4.0 υποστήριξη χαμηλής ενέργειας
- Εύρος μέχρι 60m με οπτική επαφή
- 1 χρόνο διάρκεια ζωής μπαταρίας
- Με μπαταρία CR1632 (140mAh) που μπορεί να αντικαταστασθεί
- Αδιάβροχο, βυθιζόμενο μέχρι 3m
- Θερμοκρασία λειτουργίας ανάμεσα σε -20°C και 70°C.



Συμβατές συσκευές: <http://findlapa.com/devices>

Γρήγορος οδηγός:

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Lapa App από το app store στο κινητό σας.
 2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας.
 3. Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού Facebook σας ή του λογαριασμού Lapa.
- Αν δεν έχετε λογαριασμό Lapa, εγγραφείτε για να αποκτήσετε με το email σας και τον κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Lapa σας από οποιοδήποτε συμβατό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Lapa σας.

Προσθέστε ένα Lara:

1. Ξεκινήστε την εφαρμογή στο smartphone σας.
2. Πατήστε  και επιλέξτε Lara 2.
3. Πιέστε το κουμπί Lara μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
4. Δώστε στο Lara ένα όνομα, μια περιγραφή και μια φωτογραφία. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το Lara οποτεδήποτε πατώντας .





Ήχος τηλεφώνου:

Πατήστε το κουμπί στο Lara σας για 1 δευτερόλεπτο για να κάνετε το κινητό σας να χτυπήσει.

Σημείωση: Το LED θα αναβοσβήνει εφόσον το κινητό σας χτυπάει και βρίσκεστε εντός εύρους λειτουργίας, αλλιώς το Lara σας θα κάνει έναν ήχο σφάλματος.




Σάρωση και ήχος:

Στην αρχική οθόνη επιλέξτε ένα Lara. Πατήστε  για να το κάνετε να ηχήσει και  για να σταματήσει. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι κύκλοι, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε. Αν το ραντάρ δεν βρει το Lara, περπατήστε αργά μέχρι να βρεθείτε μέσα στο εύρος του και οι κύκλοι αρχίσουν να γεμίζουν.

Σημείωση: Θήκες τηλεφώνου, μεταλλικά μέρη και πυκνά εμπόδια δημιουργούν παρεμβολές στο σήμα του Bluetooth και πιθανόν να μειώσουν το εύρος του Lara στα 10 μέτρα.




Λειτουργία ασφαλείας:

Ενεργοποιήστε την λειτουργία ασφαλείας πατώντας  στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αυτή τη λειτουργία τόσο το κινητό όσο και το Lara σας θα ηχούν όταν θα χωρίζονται σε μεγαλύτερη απόσταση, από την απόσταση ασφαλείας.

Σημείωση: Μόνο 3 Lara μπορούν να έχουν ενεργοποιημένη την λειτουργία ασφαλείας ταυτόχρονα.



Τοποθεσία τελευταίου εντοπισμού:


Δείτε την τελευταία τοποθεσία που εντοπίστηκε ένα Lara πατώντας  στο κάτω μέρος της οθόνης. Εδώ μπορείτε να δείτε την τελευταία GPS τοποθεσία του Lara σας όσο ήταν στο εύρος του δικού σας κινητού ή στο εύρος κινητού ενός άλλου χρήστη.

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τις «Υπηρεσίες Τοποθεσίας» στο τηλέφωνό σας για να λειτουργήσουν σωστά οι χάρτες σας.




Σιωπηλά σημεία:



Πατήστε  στο πλευρικό μενού πλοήγησης για να δημιουργήσετε ένα σιωπηλό σημείο, προσθέτοντας την ασύρματη σύνδεσή σας, μέσα στην οποία το τηλέφωνό σας και το Lara σας δεν ηχούν όταν θα χωρίζονται, κι ας είναι σε λειτουργία ασφαλείας.



Οδηγός λειτουργίας:

Πατήστε  στο πλευρικό μενού πλοήγησης για να έχετε πρόσβαση στον οδηγό της εφαρμογής.



Κοινή χρήση με φίλους:



Κάντε κοινή χρήση του Lara σας  ατώντας το  στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Εισάγετε το email του χρήστη με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του Lara.

Όταν κάποιος κάνει κοινή χρήση ενός Lara μαζί σας, θα λάβετε ένα email και μια ειδοποίηση για την πρόσκληση την οποία πρέπει να αποδεχτείτε. Αν

δεν έχετε λογαριασμό θα προσκληθείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το email από το οποίο λάβατε την πρόκληση.


Για να δείτε τα Lara με τα οποία κάνετε κοινή χρήση, πηγαίνετε στο «Κοινά Lara» στην αρχική οθόνη.

Σημείωση: Μόνο ένας χρήστης μπορεί να είναι συνδεδεμένος με ένα Lara κάθε φορά.

Ρυθμίσεις:


Ίχνος κοινότητας: Ανιχνεύστε ένα χαμένο Lara παθητικά (όσο η εφαρμογή τρέχει στο background).

Ειδοποιήσεις χαμένων Lara: Ενημερωθείτε όταν περνάτε κοντά από χαμένα Lara άλλων χρηστών.




Αναφορά χαμένων Lara:



Αναφέρετε το Lara σας ως χαμένο πατώντας  στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Πατήστε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντίστοιχα. Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, θα ενημερώνεστε όποτε κάποιο μέλος της κοινότητας Lara περάσει κοντά από το Lara σας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να δημοσιεύσετε την κατάσταση του Lara σας στο Facebook και/ή να επιλέξετε την Κοινοποίηση. Με την κοινοποίηση, τα μέλη της κοινότητας Lara που βρίσκονται κοντά στο Lara σας λαμβάνουν ειδοποίηση για να σας βοηθήσουν να το βρείτε, και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω email για να σας το επιστρέψουν.

Αντικατάσταση Μπαταρίας:

Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί πάνω από ένα Lara στην αρχική οθόνη όταν η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί.

1. Χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή clip για να γυρίσετε το κάλυμμα αριστερόστροφα και αν το βγάλετε.

2. Αντικαταστήστε την μπαταρία CR1632 με το σύμβολο (+) να κοιτάει προς τα πάνω.

3. Βάλτε πάλι το κάλυμμα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.



Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία άλλου τύπου.

Αυτοκόλλητο Lara:

Μπορείτε να κολλήσετε το Lara σας πάνω σε αντικείμενα χρησιμοποιώντας το αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βγάλτε το αυτοκόλλητο από το χαρτί.



2. Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο πάνω στο Lara.



3. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να βγάλετε το πίσω χαρτί.



4. Κολλήστε το Lara πάνω στο επιθυμητό αντικείμενο.



Δήλωση Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 15 του κανονισμού FCC. Η χρήση της υπόκειται στις παρακάτω 2 συνθήκες:

- 1) Η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- 2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που πιθανόν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες λειτουργίες στη συσκευή.

Οποιοσδήποτε αλλαγές και παρεμβάσεις που δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο, μπορεί να ακυρώσουν την δικαιοδοσία του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τους περιορισμούς των ψηφιακών συσκευών κατηγορίας Β, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανονισμών FCC. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν προστασία ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες και εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει εγγύηση πως δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές στο σήμα του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, κάτι που μπορείτε να εξακριβώσετε ανοίγοντας και κλείνοντας τη συσκευή, σας συστήνουμε να προσπαθήσετε να διορθώσετε αυτές τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Τοποθετήστε αλλού την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε άλλη πρίζα από αυτή του δέκτη.
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Δήλωση συμμόρφωσης (CE):

Με την παρούσα η Lapa Studio, Lda δηλώνει ότι το Lapa συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λουπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στο: <http://findlapa.com/ce>

-  findlapa.com/FAQ
-  support@lapa-app.com
-  facebook.com/lapaapp
-  [twitter/findlapa](https://twitter.com/findlapa)
-  findlapa.com
-  findlapa.com/manual

FCC ID: 2ACF4-LAPA

IC ID: 12024A-LAPA

M/N: 029921901

Made in the EU

Copyright 2015

Lapa Studio, Lda

Rua Jílio Dantas, 345

4150-448 Porto, Portugal

